

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarkējumu

	Parametrs	Parametrs vai vērtība un precizitāte			Vienība
1.	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	BenQ			
	Piegādātāja adrese	BenQ Europe B.V., Meerenakkerweg, 1-17 5652 AR Eindhoven Noord-Brabant Netherlands			
2.	Modeļa identifikators	BL2581T			
3.	Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajā diapazonā (SDR)	D			
4.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR	15,9			W
5.	Energoefektivitātes klase HDR (plašs dinamiskais diapazons)	neattiecas			
6.	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR, ja ir	neattiecas			W
7.	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro	0,2			W
8.	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā, ja piemēro	0,3			W
9.	Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā, ja piemēro	neattiecas			W
10.	Elektroniskā displeja kategorija	Monitors			
11.	Platuma/augstuma samērs	16	:	10	
12.	Ekrāna izšķirtspēja	1 920	x	1 200	pixels
13.	Ekrāna izmērs pa diagonāli	63,4			cm
14.	Ekrāna izmērs pa diagonāli	25			collas
15.	Ekrāna redzamais laukums	18,1			dm²
16.	Izmantotā paneļu tehnoloģija	LED LCD			
17.	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	Nē			
18.	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	Nē			
19.	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	Nē			
20.	Attēla atsvaides intensitāte (parastā konfigurācija)	60			Hz
21.	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)	8			Gadi
22.	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)	7			Gadi
23.	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts	7			Gadi
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums	3			Gadi
24.	Barošanas avota tips	Iekšējs			
25.	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)				
	i	-			
	ii	Ieejas spriegums	-		V
	iii	Izejas spriegums	-		V

26.	Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)			
<i>i</i>	-			
<i>ii</i>	Vajadzīgais izejas spriegums		-	V
<i>iii</i>	Vajadzīgais strāvas stiprums (minimālais)		-	A
<i>iv</i>	Vajadzīgā strāvas frekvence		-	Hz