

# Akulaadija XGT®

## DC40RB

Li-ion • 40V max • DC40RB

Topeltlaadija XGT® 40V Max akude laadimiseks.

Kiirlaadija laeb Makita XGT® Li-Ion kahte akut sama kiiresti kui laadija DC40RA XGT® ühte akut. . Aku laadimisaeg 22-50 minutit, sõltuvalt aku mahust. Makita LXT® Li-ion akude laadimiseks ühildub ADP10 akuadapteriga (valikuline tarvik).



### TEHNILISED ANDMED

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Aku nominaalpinge        | 40 v               |
| Keskmine laadimisaeg     | 22 - 76 min        |
| Laadimisaeg 2.0Ah        | 22 min             |
| Laadimisaeg 2,5 Ah       | 28 min             |
| Laadimisaeg 4.0Ah        | 45 min             |
| Laadimisaeg 5.0Ah        | 50 min             |
| Võimsus                  | 625 W              |
| Toitejuhe                | 2,0 m              |
| Toote mõõdud (P x L x K) | 176 x 353 x 100 mm |
| Akukeemia                | Li-ion             |
| Pinge XGT                | ✓                  |
| Laadimisaeg 8.0Ah        | 76 min             |
| Toote kaal               | 2,0 kg             |

### KASUTUSEELISED

- Kahepesaga kiirlaadija, mis suudab 2 XGT akut laadida täis sama kiirelt, kui teeb seda DC40RA ühte akut
- Ühildub adapteriga ADP10, 18V LXT Li-Ion akude laadimiseks
- Valitav helisignaal täislaadimisest teavitamiseks
- Optimaalne laadimise juhtimine, kasutades aku tagasisidet reaajas
- Varustatud kahe jahutusventilaatoriga, üks jahutab akut ja teine laadijat
- Võimaldab teostada järjestikust akude kiirlaadimist



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## MUU INFO

Kasutusjuhend

