

Vahetatavate tarvikutega akutrimmer koos rohulõikuriga

DUX60ZM4

18V+18V, ilma akude ja laadijata

Kaarjas käepide - rakmeid pole vaja selga panna.

Rohu-ummistuste vabastamine suunavahetuse abil.
Saab lisada mitmesugust lisavarustust.



TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT	✓
Aku nominaalpinge	2 x 18 v
Akukeemia	Li-ion
Pööretearv	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Helivõimsuse tase (L _{WA})	84,2 - 101,9 dB(A)
Helirõhu tase (L _{pA})	74,8 - 92,5 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	0,6 - 2,9 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) esikäepidemel	3 m/sec ²
Vibratsioonitase (3 teljel) tagakäepidemel	2,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal	3,3 kg
Toote kaal koos akuga	4,1 - 8,7 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	1011 x 320 x 216 mm
Harjateta mootor	✓

KASUTUSEELISED

- Saab lisada mitmesugust lisavarustust.
- Väga vaikne
- Kauakestev ja hooldusvaba harjavaba mootor
- Rohu-ummistuste vabastamine suunavahetuse abil.
- Kaarjas käepide - rakmeid pole vaja selga panna.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.
- Pöörete regulaator võimaldab valida optimaalse kiiruse vastavalt töö iseloomule
- Elektriline pidur suurendamiseks töötamise ohutust
- Sujuv käivitus.
- Extreme Protection Technology (XPT), mis on loodud suurema tolmu- ja veekindluse tagamiseks rasketes töötingimustes.
- Aku kaitstesüsteem lülitab automaatselt voolu välja, kui aku tase on madal

EAN 0088381850759

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

198769-9
Rohulõikur-liides EM404MP



LISAVARUSTUS

125516-5
Õlarihm murutrimmeritele



191N49-6
Murutrimmer-liides EM409MP



195638-5
Tööriista kott



195708-0
Kultivaator mootorile 160mm



196032-4
Pikendusvars



196258-8
Hekilõikur-liides (nurgaga) EN401MP



196756-2
Äärestaja-liides EE400MP



197733-7
Hekilõikur-liides (sirge) EN410MP



198055-8
Murukäärid-liides EN420MP



198769-9
Rohulõikur-liides EM404MP



199182-4
Kultivaator-liides 220mm KR401MP



199319-3
Hariliides BR400MP



199340-2
Puhastusliides kummilabadega



199927-0
Kettsaag-liides EY401MP



199928-8
Kettsaag-liides EY401MP



MUU INFO

Kasutusjuhend

