

Tooteteabe leht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013 elektrooniliste kuvarite energiamärgistuse kohta

	Parameeter	Parameeter või väärtus ja täpsust			Üks- ba
1.	Tarnija nimi või kaubamärk	acer			
	Tarnija aadress	Acer Italy SRL, Viale delle Industrie, 1/A 20044 Arese (MI), Itaalia			
2.	Mudeli identifikaator 3.	KA242Y E			
	Energiaühikuse klass standardises dünaamilises vahemikus (SDR)	E			
4.	Vajalik võimsus aktiivses režiimis SDR 5.	18,0 W			
	Energiaühikuse klass HDR (lai dünaamiline vahemik)	ei kehti			
6.	Nõutav toide aktiivses režiimis HDR, kui see on	ei kehti W kohta			
	kohaldatav 7. Nõutav toide väljalülitatud režiimis, kui	0,3W			
	see on kohaldatav 8. Nõutav toide ooterežiimis, kui see on	0,5W			
	kohaldatav 9. Nõutav võimsus võrgu ooterežiimis, kui see on kohaldatav mõõta	ei kehti W kohta			
10.	Elektroonilise ekraani kategooria 11.	Ekraan			
	Laiuse/kõrguse suhe 12. Ekraani	16	:	9	
	eraldusvõime 13. Ekraani	1920	x	1080	pikslit
	suurus diagonaalselt 14. Ekraani	60,5 cm			
	suurus diagonaalselt	24 tolli			
15.	Ekraani nähtav ala	15,6 dm²			
16.	Kasutatud paneelitehnoloogia 17.	LED LCD			
	Saadaval on automaatne heleduse reguleerimine (ABC).	ei			
18.	Hääletuvastusandur on saadaval 19. Ruumi	ei			
	kohaloleku andur on saadaval 20. Pildi	ei			
	värskendussagedus (tavaline konfiguratsioon)	100 Hz			
21.	Tarkvara ja püsivara värskenduste minimaalne garanteeritud saadavus (alates turuletoomise lõppkuupäevast)	8 aastat			
22.	Varuosade minimaalne garanteeritud saadavus (al turustamise lõppkuupäev)	7 aastat			
23.	Minimaalne garanteeritud tootetugi	7 aastat			
	Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus	2 aastat			
24.	Toiteallika tüüp Sisemine				
25.	Väline toiteallikas (standardeerimata ja sisaldub tootepakendis)				
	i	-			
	ii	Sisendpinge	- V		
	iii	Väljundpinge	- V		
26.	Standardiseeritud väline toiteallikas (või samaväärne, kui see ei sisaldu tootepakendis)				

<i>i</i>	-	
<i>ii</i> Nõutav väljundpinge <i>iii</i> Nõutav		- V
voolutugevus (minimaalne) <i>iv</i> Nõutav		- A
voolusagedus		- Hz